



Pasemos ahora a la descripción.

Constituyase el último Bagon en Estación Telegráfica, del cual irá pendiente una palanca articulada, marcada en el croquis con la letra (D), que en su estremidad llevará una ruedecita metálica, cuyo eje sea también metálico, al que irá prendido el polo positivo de la pila; la referida ruedecita irá rozando con la superficie del raíl central, que será de mitad en dimensiones de los de la vía, y levantará un decímetro de la superficie de la tierra; esta elevación se le dará por unos prismas ó cuadraditos de madera que llevarán unos topesitos de porcelana sobre los cuales descansará el raíl, con esto tendremos una cuba metálica que pueda transmitir el fluido eléctrico; Ahora no nos queda más que cerrar el circuito para poder tele-